DATENBLATT

FlexRay 1:1 Kabel



Das Ixxat FlexRay 1:1-Kabel ermöglicht den Anschluss der FlexRay-1A-Schnittstelle des Ixxat FRC-EP170 oder FRC-EP190 an einen Standard-D-Sub-9-Stecker und sorgt für eine nahtlose Kommunikation in anspruchsvollen Automotive- und Industrieanwendungen. Es verfügt über einen integrierten Abschlusswiderstand im Steckergehäuse, der Signalreflexionen minimiert.


Dieses Zubehör wurde speziell für die Ixxat-FRC-EP170- und -FRC-EP190-Serie entwickelt. Es vereinfacht die Installation und gewährleistet die Konnektivität zwischen verschiedenen Geräten im Netzwerk.

MERKMALE UND VORTEILE

- Kompatibel mit Ixxat FRC-EP190- und FRC-EP170-Geräten
- Verbindet die FlexRay-1A Schnittstelle des Geräts mit einem Standard D-Sub 9 Anschluss
- D-Sub HD15 auf D-Sub 9 Buchse
- Integrierter FlexRay-Abschlusswiderstand
- Länge: 150 cm
- **Geräteanschluss:**
  - FRC-EP190: Anschluss an den Stecker „X5".
  - FRC-EP170: Anschluss an den Stecker „X1" oder „X2". Für den Anschluss an den Stecker „X2" verwenden Sie bitte den von Ixxat angebotenen D-Sub HD15 Gender Changer (Bestellnr: 1.04.0075.04000).

DATEN / BESTELL-NR.	1.04.0089.00102
Kabel	Bus-Kabel, verdrillt, 4-adrig (0,15 mm²), Nexans Li2YCY
Steckverbinder	1 x 9-polige D-Sub-Buchse; 1 x 15-polige HD-D-Sub-Buchse
Kontaktwiderstand	100 Ohm 1/8 W
Länge (mm)	150

ANSCHLUSSBELEGUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

